

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-terra-mr512-aktywna-naziemna-sat-dvb-t-p-3494.html>

Multiswitch Terra MR512 aktywna naziemna SAT + DVB-T

Cena	574,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MKMUL0040
Kod producenta	R70612

Opis produktu

Multiswitch Terra MR512 aktywna naziemna SAT + DVB-T



Multiswitch MR-512 Terra klasa A, 5-wejściowy 12-wyjściowy z aktywną naziemną są dedykowane dla małych i średnich instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT, oraz sygnału telewizji naziemnej. Multiswitche są przeznaczone do pracy wewnątrz budynku.

W przypadku konieczności podłączenia większej ilości multiswitchy należy zastosować rozgałęźniki i odgałęźniki serii SD-5XX w celu podziału magistrali.

Multiswitche radialne serii MR dedykowane są do instalacji w całości lub częściowo bazujących na topologii gwiazdy, w której przewody z gniazd końcowych zbiegają się w miejscu montażu multiswitcha lub grupy multiswitchy. Są więc idealne do

zastosowań w domkach jedno- lub wielorodzinnych. Możliwe jest jednak wykorzystanie multiswitchy MR w bardziej złożonych systemach. Wówczas wbudowane w nie zasilacz posłużyć może do zasilenia innych wykorzystanych w instalacji elementów.

MR-512 posiada 5 wejść oraz 12 wyjść umożliwiając dystrybucję sygnału z jednego satelity, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB do 12 gniazd. W przypadku, gdy w instalacji wykorzystane mają być odbiorniki dwugłowicowe należy przeznaczyć na nie 2 wyjścia multiswitcha.

Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia.

W instalacjach bazujących na multiswitchach stosować należy konwertery typu Quattro

Dane techniczne

Nazwa		MR-508	MR-512	MR-516
Kod				
Ilość wyjść		8	12	16
Pasmo pracy [MHz]		SAT	950 - 2400	
		DVB-T/Radio	47 - 790	
Wzmocnienie (wbudowana prekompleksja tłumienia przewodu) [dB]	SAT	wyjścia 1-4	0...8	
		wyjścia 5-8	-1...6	
		wyjścia 9-12	-	-2...3
		wyjścia 13-16	-	-3...1
	DVB-T/Radio	wyjścia 1-4	-1...5	
		wyjścia 5-8	-2...3	
		wyjścia 9-12	-	-3...1
		wyjścia 13-16		-4...-1
Regulacja wzmocnienia w torze TV naz.[dB]		15, krok 1dB		
Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB)* [dBμV]		96		
Max. poziom sygnału DVB-T (IMD3=60dB)* [dBμV]	wyjścia 1-4	88	88	88
	wyjścia 5-8	86	86	86
	wyjścia 9-12	-	84	84
	wyjścia 13-16	-	-	82
Separacja wejść SAT [dB]		> 30		
Separacja wyjść [dB]	pasmo SAT	> 30		
	pasmo DVB-T	> 35		
Zasilanie na wejściach RF		H/Lo, H/Hi - 18V; V/Lo, V/Hi - 14V TV naziemna - 12V		
Natężenie prądu na wejściach RF [A]	+18V&+14V&+12V	< 0,7		
	+14V&+12V	< 0,5		
	+12V	< 0,1		
Klasa ekranowania		A		
Pobór prądu z odbiornika [mA]		< 65		
Sygnały sterujące		14/18V, 0/22kHz		
Pobór mocy**		230VAC 50/60Hz 2W		
Zakres temperatur pracy [°C]		-20...+50		
Wymiary [mm]		253x135x52	293x135x52	333x135x52
Masa [kg]		0,8	0,9	1,1