Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:53

Link do produktu: https://moka.pl/multiswitch-axing-918-kaskadowy-spu-9918-09-pasywna-naziemna-p-2445.html



Multiswitch AXING 9/18 Kaskadowy SPU 9918-09 Pasywna naziemna

Cena	**984,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**MKMUL0059**
Kod EAN	**7611682139129**

Opis produktu

KASKADOWY MULTISWITCH 9/18
AXING SPU 9918-09
PASYWNA NAZIEMNA



9- wejść, 18-wyjść
Pasywny tor sygnału TV naziemnej i satelitarnej

Multiswitch służy do realizacji **zbiorowej** (zbiorczej) **instalacji satelitarnej** z dwóch konwerterów. Za pomocą multiswitchy można podłączy wiele tunerów (do 1000szt) do jednej anteny satelitarnej wyposażonej w konwertery QUATRO.

Multiswitche AXING posiadają wbudowaną **prekorekcje charakterystyki kabla**, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Sygnału w kablu koncentrycznym wzrasta wraz z częstotliwością. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy, to w efekcie na gniazdach na powrót uzyskujemy wyrównanie poziomów wszystkich transponderów.

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprzęt firmy AXING serii SPU xxx-09, wspiera **oszczędzanie energii**. W przypadku gdy żaden z tunerów podłączonych do instalacji nie jest załączony, następuje automatyczne odcięcie napięcia zasilania konwerterów. Przywrócenie normalnej pracy instalacji następuje automatycznie w sytuacji gdy jakikolwiek podłączony tuner przejdzie w stan normalnej pracy.

Seria SPU xxx-09 to także **wykrywanie zwarć** w przyłączanym aktualnie zakończeniu abonenckim (funkcja bardzo przydatna dla instalatora).

Rodzina AXING do której należy opisywany multiswitch pochodzi ze **Szwajcarii**, co jest najlepszą rekomendacją sprzętu elektronicznego. AXING ściśle zachowuje ostre rygory produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (poniżej 0,5%).

Kolejną zaletą multiswitchy AXING jest cena. Cena dużej instalacji liczona na jedno gniazdo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Dzieje się tak, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z zarówno z multiswitchy z aktywnymi jak i pasywnymi torami transmisji. W efekcie jesteśmy wstanie uzyskać, bardzo dobrze działającą instalację i zminimalizować koszty.
(korzystny stosunek jakości do ceny instalacji)

W sieci wraz z multiswitchami serii SPU-9xx-09/ SPU-99xx-09, należy bezwzględnie jako pierwsze urządzenie w kaskadzie

zamontować jeden z multiswitchy z aktywnym torem sygnału naziemnego SPU-9x-09. Jako kolejne switche w kaskadzie

montujemy multiswitche z pasywnym torem sygnałów RTV-SAT serii SPU 99x-09.

Pasywny nie oznacza gorszy
Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy wstanie poprawnie dobrać ilość rodzaj i rozmieszczenie: multiswitchy, wzmacniaczy i odgałęźników magistrali. Pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnału.

Zaleca się stosowanie odgałęzień magistrali (sygnału z konwertera QUATRO i TV naziemnej). Dzielenie sieci na mniejsze fragmenty ułatwia proces uruchamiania i usprawnia działanie sieci.

Produkt	SPU 996-09	SPU 998-09	SPU 9912-09	SPU 9918-09
Zakres częstotliwości (kanał zwrotny/TV/SAT)	5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz			
Ilość Wejść / wyjść (przelot)	9			
Porty abonenckie	6	8	12	18
Tłumienie odgałęzienia TV	20 dB	22 dB	25 dB	28 dB
Tłumienie odgałęzienia SAT	19...16 dB	19...16 dB	19...16 dB	20...17 dB
Tłumienie przelotowe TV	5 dB	5 dB	5 dB	5 dB
Tłumienie przelotowe SAT	2...5 dB	2...5 dB	3...5 dB	3...7dB
separacja przełączenia	>20dB			

Separacja wejsc przelotowych	>30dB			
Separacja wyjsc	>26 dB			
Separacja (SAT/terr.)	>40dB			
Zlacza	F			
Wymiary	230x125x 40mm	230×145× 40mm	230×180× 40mm	230×255x 40mm