Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:48

Link do produktu: https://moka.pl/multiswitch-mr-508-terra-58-aktywna-naziemna-p-486.html



Multiswitch MR-508 TERRA 5/8 AKTYWNA NAZIEMNA

Cena	**539,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Multiswitch MR-508 Terra 5-wejściowy 8-wyjściowy z aktywną naziemną

Multiswitche radialne serii MR są dedykowane dla małych i średnich (4-70 gniazd) instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT, oraz sygnału telewizji naziemnej. Multiswitche są przeznaczone do pracy wewnątrz budynku. W przypadku konieczności podłączenia większej ilości multiswitchy należy zastosować rozgałęźniki i odgałęźniki serii SD-5XX w celu podziału magistrali.

Cechy wyróżniające

- multiswitch radialny
- wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla
- grupowanie wyjść po względem poziomu wyjściowego
- separacja pomiędzy wejściami większa niż 30dB
- możliwość zasilania przedwzmacniacza dla anteny naziemnej
- wbudowany zasilacz
- zasilanie konwertera po liniach H



Urządzenie znanej firmy Terra, która specjalizuje się w produkcji profesjonalnych multiswitchy, dla potrzeb instalacji zbiorowych. Znakomite wykonanie, stabilność parametrów, bardzo niska awaryjność, sprawiają że multiswitche Terry można polecić nawet najbardziej wybrednemu klientowi. Multiswitch współpracuje ze wszystkimi platformami Cyfrowymi (POLSAT, CYFRA+, N, NC+).

Niewątpliwą zaletą multiswitchy MR-5XX jest zróżnicowanie poziomów wyjściowych dla różnych wyjść. Można tutaj podłączyć gniazda różnej odległości kablowej gniazda do multiswitcha, w taki sposób że na gniazdach otrzymamy zbliżone wartości poziomów. Dodatkowo konstruktor zastosował tutaj prekorekcje, tzn sygnały o wyższych częstotliwościach posiadają wyższe poziomy. W kablu mamy sytuację odwrotną, zatem na gnieździe poziomy się wyrównają.
Urządzenie jest zasilane napięciem 230V. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa dla tego napięcia.
W czasie pracy na wejściach multiswitch'a wystawione są następujące napięcia:

- 18 V DC na wejściach H,lo oraz H,Hi
- 14 V DC na wejściach V,lo oraz V,Hi
- 12 V DC na wejściu telewizji naziemnej. Napięcie to umożliwia zasilanie przedwzmacniacza antenowego.

Urządzenie jest zasilane napięciem 220V. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa dla tych napięć.

Nie obciążone wejścia multiswitchy należy zakończyć rezystorami zakończeniowymi z kondensatorami blokującymi.

Ilość wyjść			4	8	12	16
Zakres częstotliwości	sygnał satelitarny		0,95-2,4 GHz			
	sygnał TV naziemnej		4-862 MHz			
Wzmocnienie	sygnał satelitarny	Wyjścia 1-4	1...4dB			
		Wyjścia 5-8	-	-1...-1dB		
		Wyjścia 9-12	-		-3...-2dB	
		Wyjścia 13-16	-			-5...-5dB

	sygnał TV	Wyjścia 1-4	-7...-3dB			
		Wyjścia 5-8	-	-8...-5dB		
		Wyjścia 9-12	-		-9...-7dB	
		Wyjścia 13-16	-			-10...-9dB
Maksymalny poziom wyjściowy dla sygnał satelitarnego (IMD3= 35 dB)			92 dBuV			
Poziom wyjściowy dla sygnału telewizji naziemnej		Wyjścia 1-4	91 dBuV	91 dBuV	91 dBuV	91 dBuV
		Wyjścia 5-8	-	88 dBuV	88 dBuV	88 dBuV
		Wyjścia 9-12	-	-	86 dBuV	86 dBuV
		Wyjścia 13-16	-	-	-	83 dBuV
Wejście satelitarne			>30dB			
Wyjście satelitarne			>30dB			
Separacja pomiędzy wejściami		Terr/SAT	>=30dB			
		SAT/Ter	>=40dB			
Napięcia na wyjściach			H/Lo. H/Hi -18V; V/Lo,V/Hi -14V; naziemna -12V			
Maksymalny pobór prądu		całość	<0,8A			
		14V+12V	<0,5A			
Pobór prądu z tunera			<80mA			
Sygnały sterujące		V/Lo, H/Lo	11,5-14,5V/0kHz,16,5-19V/0kHz			
		V/Hi, H/Hi	11,5-14,5V/22kHz,16,5-19V/22kHz			
Temperatura pracy			-20stopni do +50stopni			
Wymiary [mm]			200x128x53	230x128x53	270x128x53	310x128x53
Masa [kg]			0,68	0,78	0,88	0,98

Gwarancja - 4 lata