

Link do produktu: <https://moka.pl/multiswitch-mrs-508-terra-58-pasywnanaziemna-p-3465.html>



MULTISWITCH MRS-508 TERRA 5/8 PASYWNANAZIEMNA

Cena	296,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MKMUL0067
Kod producenta	R70308

Opis produktu

Multiswitch MRS-508 Terra klasa A

5-wejściowy 8-wyjściowy z pasywnym torem TV naziemnej



Multiswitche radialne serii MRS są dedykowane dla małych i średnich (4-70 gniazd) instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT, oraz sygnału telewizji naziemnej.

Multiswitche są przeznaczone do pracy wewnątrz budynku.

W przypadku konieczności podłączenia większej ilości multiswitchy należy zastosować rozgałęźniki i odgałęźniki serii SS-5XX w celu podziału magistrali.

Multiswitche radialne serii MRS dedykowane są do instalacji w całości lub częściowo bazujących na topologii gwiazdy, w której przewody z gniazd końcowych zbiegają się w miejscu montażu multiswitcha lub grupy multiswitchy.

Idealne do zastosowań w domkach jedno- lub wielorodzinnych.

Możliwe jest jednak wykorzystanie multiswitchy MRS w bardziej złożonych systemach.

Wówczas wbudowane w nie zasilacz posłużyć może do zasilenia innych wykorzystanych w instalacji elementów.

MRS-508 posiada 5 wejść oraz 8 wyjść umożliwiając dystrybucję sygnału z jednej pozycji satelitarnej, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB do 8 gniazd.

W przypadku, gdy w instalacji wykorzystane mają być odbiorniki dwugłowicowe należy przeznaczyć na nie 2 wyjścia multiswitcha.

Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wnętrza urządzenia.

Urządzenie wyposażone jest w bierny tor telewizji naziemnej, powinno więc być instalowane w lokalizacjach z dostępem do względnie dobrego sygnału TV (wysoki poziom sygnału, dobra jakość).

W przypadku słabszych sygnałów zalecane jest zastosowanie przedwzmacniacza antenowego lub wzmacniacza, które dodatkowo wzmocni sygnał w torze telewizji naziemnej.

W przypadku chęci instalacji multiswitchy z aktywnym torem telewizji naziemnej polecamy serię urządzeń [MR Terra](#).

W instalacjach bazujących na multiswitchach stosować należy konwertery typu [QUATRO](#).



Cechy wyróżniające

multiswitch radialny
separacja pomiędzy wejściami większa niż 25dB
możliwość zasilania przedwzmacniacza dla anteny naziemnej
wbudowany zasilacz
odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A
pasywny tor telewizji naziemnej

Dane Techniczne

Nazwa			MRS-504	MRS-508
Kod			MKMUL0068	MKMUL0067
Ilość wyjść			4	8
Pasma pracy [MHz]	SAT		950 - 2400	
	DVB-T/Radio		5 - 862	
Wzmocnienie (wbu dowana prekorekcja ch-ki tłumienia przewodu)	SAT	wyjścia 1-2	-6...0	
		wyjścia 3-4	-7...-2	-6...0
		wyjścia 5-8	-	-7...-2
Tłumienie [dB]	DVB-T/Radio	wyjścia 1-4	12	15
		wyjścia 5-8	-	15
Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB) [dBμV]			93	
Separacja wejść SAT [dB]			> 25	
Separacja wyjść [dB]			> 25	

Separacja [dB]	RTV/SAT	> 25	
	SAT/RTV	> 40	
Zasilanie na wejściach RF		H/Lo, H/Hi - 13V; V/Lo, V/Hi - 13V TV naziemna - 12V	
Natężenie prądu na wejściach RF [A]			
	+13V&+12V		
	+12V	≤ 0,6	
Klasa ekranowania		A	
Pobór prądu z odbiornika [mA]			
Sygnały sterujące		14/18V, 0/22kHz	
Pobór mocy z max. obciążeniem		230VAC 50/60Hz 7 W	
Zakres temperatur pracy [°C]		-20...+50	
Wymiary [mm]		200x135x52	200x135x52
Masa [kg]		0,84	0,86

Urządzenie jest zasilane napięciem 230VAC. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa dla tych napięć.