Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:48

Link do produktu: https://moka.pl/multiswitch-mrs-508-terra-58-pasywnanaziemna-p-3465.html



MULTISWITCH MRS-508 TERRA 5/8 PASYWNANAZIEMNA

Cena	**296,50 zł**
Dostępność	**Niedostepny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MKMUL0067**
Kod producenta	**R70308**

Opis produktu

Multiswitch MRS-508 Terra klasa A

5-wejściowy 8-wyjściowy z pasywnym torem TV naziemnej



Multiswitche radialne serii MRS są dedykowane dla małych i średnich (4-70 gniazd) instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT, oraz sygnału telewizji naziemnej.
Multiswitche są przeznaczone do pracy wewnątrz budynku.
W przypadku konieczności podłączenia większej ilości multiswitchy należy zastosować rozgałęźniki i odgałęźniki serii SS-5XX w celu podziału magistrali.
Multiswitche radialne serii MRS dedykowane są do instalacji w całości lub częściowo bazujących na topologii gwiazdy, w której przewody z gniazd końcowych zbiegają się w miejscu montażu multiswitcha lub grupy multiswitchy.
Idealne do zastosowań w domkach jedno- lub wielorodzinnych.
Możliwe jest jednak wykorzystanie multiswitchy MRS w bardziej złożonych systemach.
Wówczas wbudowane w nie zasilacz posłużyć może do zasilenia innych wykorzystanych w instalacji elementów.

MRS-508 posiada 5 wejść oraz 8 wyjść umożliwiając dystrybucję sygnału z jednej pozycji satelitarnej, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB do 8 gniazd.
W przypadku, gdy w instalacji wykorzystane mają być odbiorniki dwugłowicowe należy przeznaczyć na nie 2 wyjścia multiswitcha.
Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia.
Urządzenie wyposażone jest w bierny tor telewizji naziemnej, powinno więc być instalowane w lokalizacjach z dostępem do względnie dobrego sygnału TV (wysoki poziom sygnału, dobra jakość).
W przypadku słabszych sygnałów zalecane jest zastosowanie przedwzmacniacza antenowego lub wzmacniacza, które dodatkowo wzmocnią sygnał w torze telewizji naziemnej.
W przypadku chęci instalacji multiswitchy z aktywnym torem telewizji naziemnej polecamy serię urządzeń MR Terra.
W instalacjach bazujących na multiswichach stosować należy konwertery typu QUATRO.



Cechy wyróżniające

multiswitch radialny
separacja pomiędzy wejściami większa niż 25dB
możliwość zasilania przedwzmacniacza dla anteny naziemnej
wbudowany zasilacz
odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A
pasywny tor telewizji naziemnej

Dane Techniczne

Nazwa			MRS-504	MRS-508
Kod			MKMUL0068	MKMUL0067
Ilość wyjść			4	8
Pasmo pracy [MHz]	SAT		950 - 2400	
	DVB-T/Radio		5 - 862	
Wzmocnienie (wbudowana prekorekcja ch-ki tłumienia przewodu)	SAT	wyjścia 1-2	-6...0	
		wyjścia 3-4	-7...-2	-6...0
		wyjścia 5-8	-	-7...-2
Tłumienie [dB]	DVB-T/Radio	wyjścia 1-4	12	15
		wyjścia 5-8	-	15
Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB) [dBµV]			93	
Separacja wejść SAT [dB]			> 25	
Separacja wyjść [dB]			> 25	

Separacja [dB]	RTV/SAT	> 25	
	SAT/RTV	> 40	
Zasilanie na wejściach RF		H/Lo, H/Hi - 13V; V/Lo, V/Hi - 13V TV naziemna - 12V	
Natężenie prądu na wejściach RF [A]			
	+13V&+12V	< 0,27	
	+12V	≤ 0,6	
Klasa ekranowania		A	
Pobór prądu z odbiornika [mA]		< 40	
Sygnały sterujące		14/18V, 0/22kHz	
Pobór mocy z max. obciążeniem		230VAC 50/60Hz 7 W	
Zakres temperatur pracy [ºC]		-20...+50	
Wymiary [mm]		200x135x52	200x135x52
Masa [kg]		0,84	0,86

Urządzenie jest zasilane napięciem 230VAC. Należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa dla tych napięć.