Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:51

Link do produktu: https://moka.pl/multiswitch-terra-mr512-aktywna-naziemna-sat-dvb-t-p-3494.html



Multiswitch Terra MR512 aktywna naziemna SAT + DVB-T

Cena	**574,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MKMUL0040**
Kod producenta	**R70612**

Opis produktu

Multiswitch Terra MR512 aktywna naziemna SAT + DVB-T



Multiswitch MR-512 Terra klasa A, 5-wejściowy 12-wyjściowy z aktywną naziemną są dedykowane dla małych i średnich instalacji z dystrybucją sygnału pośredniej częstotliwości SAT, oraz sygnału telewizji naziemnej. Multiswitche są przeznaczone do pracy wewnątrz budynku.
W przypadku konieczności podłączenia większej ilości multiswitchy należy zastosować rozgałęźniki i odgałęźniki serii SD-5XX w celu podziału magistrali.

Multiswitche radialne serii MR dedykowane są do instalacji w całości lub częściowo bazujących na topologii gwiazdy, w której przewody z gniazd końcowych zbiegają się w miejscu montażu multiswitcha lub grupy multiswitchy. Są więc idealne do

zastosowań w domkach jedno- lub wielorodzinnych. Możliwe jest jednak wykorzystanie multiswitchy MR w bardziej złożonych systemach. Wówczas wbudowane w nie zasilacz posłużyć może do zasilenia innych wykorzystanych w instalacji elementów.

MR-512 posiada 5 wejść oraz 12 wyjść umożliwiając dystrybucję sygnału z jednego satelity, telewizji naziemnej DVB-T oraz radia analogowego/DAB do 12 gniazd. W przypadku, gdy w instalacji wykorzystane mają być odbiorniki dwugłowicowe należy przeznaczyć na nie 2 wyjścia multiswitcha.

Odlewana obudowa zapewnia wysoką skuteczność ekranowania uniemożliwiając przenikanie sygnałów zakłócających do wewnątrz urządzenia.

W instalacjach bazujących na multiswichach stosować należy konwertery typu Quattro

Dane techniczne

Nazwa			MR-508	MR-512	MR-516
Kod					
Ilość wyjść			8	12	16
Pasmo pracy [MHz]		SAT	950 - 2400		
		DVB-T/Radio	47 - 790		
Wzmocnienie (wbudowana prekorekcja ch-ki tłumienia przewodu) [dB]	SAT	wyjścia 1-4	0...8		
		wyjścia 5-8	-1...6		
		wyjścia 9-12	-	-2...3	
		wyjścia 13-16	-		-3...1
	DVB-T/ Radio	wyjścia 1-4	-1...5		
		wyjścia 5-8	-2...3		
		wyjścia 9-12	-	-3...1	
		wyjścia 13-16			-4...-1
Regulacja wzmocnienia w torze TV naz.[dB]			15, krok 1dB		
Max. poziom sygnału SAT (IMD3=35dB)* [dBµV]			96		
Max. poziom sygnału DVB-T (IMD3=60dB)* [dBµV]	wyjścia 1-4		88	88	88
	wyjścia 5-8		86	86	86
	wyjścia 9-12		-	84	84
	wyjścia 13-16		-	-	82
Separacja wejść SAT [dB]			> 30		
Separacja wyjść [dB]		pasmo SAT	> 30		
		pasmo DVB-T	> 35		
Zasilanie na wejściach RF			H/Lo, H/Hi - 18V; V/Lo, V/Hi - 14V TV naziemna - 12V		
Natężenie prądu na wejściach RF [A]		+18V&+14V&+12V	< 0,7		
		+14V&+12V	< 0,5		
		+12V	< 0,1		
Klasa ekranowania			A		
Pobór prądu z odbiornika [mA]			< 65		
Sygnały sterujące			14/18V, 0/22kHz		
Pobór mocy**			230VAC 50/60Hz 2W		
Zakres temperatur pracy [ºC]			-20...+50		
Wymiary [mm]			253x135x52	293x135x52	333x135x52
Masa [kg]			0,8	0,9	1,1