Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:59

Link do produktu: https://moka.pl/czujnik-ruchu-i-dzwieku-mikrofon-pir-scienny-mce18-p-2137.html



CZUJNIK RUCHU I DŹWIĘKU (MIKROFON) PIR ŚCIENNY MCE18

Cena	**39,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MKALR0004**
Kod EAN	**5903292801841**

Opis produktu

CZUJNIK RUCHU I DŹWIĘKU PIR ŚCIENNY MCE18 (WBUDOWANY MIKROFON)



Urządzenie działa na zasadzie **czujnik**a wyposażonego w **detektor ruchu PIR** oraz **detektor dźwięku** w postaci **mikrofon**u.
Wyłącznik **może pracować** w **trzech trybach:**
praca z **czujnik**iem **ruchu** - regulowanym pokrętłem
praca z **czujnik**iem **ruchu** i **czujnik**iem **dźwięku** (mikrofon) regulowana pokrętłem
włącz/wyłącz, jak zwykły wyłącznik ścienny
Czujnik umożliwia użytkownikowi szeroki zakres konfiguracji działania:
sterowanie długością działania urządzenia po wykryciu, ustawianym za pomoca pokrętła **TIME**
czułością czujnika ruchu za pomocą pokrętła **SENS**
czułością czujnika dźwiękowego za pomocą pokrętła **MIC**
nastawnym trybem pracy, uzależnionym od **natężenia oświetlenia otoczenia** za pomocą pokrętła **LUX**

Umiejscowienie pokręteł **pod przednim panelem zabezpiecza** przed przypadkową **zmianą ustawień**
Urządzenie **można zainstalować w puszcze** ściennej **fi 60 w miejscu zwykłego wyłącznika**.

Parametry techniczne:

Napięcie wejściowe: **230V/50Hz**
Maksymalna moc żarówki: **500W**
Regulacja czułości oświetlenia: **3-2000Lux**
Zasięg wykrywania ruchu: **odległość do 9 m**
Kąt działania czujnika: **160°**
Czułość mikrofonuu: **30 do 90 dB**
Czas świecenia: **od 10 sekund do 7 minut**
Klasa odporności: **IP 20 - do stosowania wewnątrz budynków**
Klasa ochronności: **II**
Temperatura pracy: **od -20°C do + 40°C**
Materiał: **tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym**
Wysokość instalacji: **od 1 m do 1,8 m**
Do użytku tylko z lampami żarowymi